

## Aktualizacja oprogramowania central serii Power Neo wersja 1.37

**CENTRALE SERII POWER NEO** to hybrydowe systemy alarmowe z szeroką gamą urządzeń przewodowych oraz bezprzewodowych. Wraz z dwukierunkową bezprzewodową komunikacją opartą na protokole Power G systemy tworzą podstawę do integracji najnowszych technologii i dodatkowych funkcji mających na celu zminimalizowanie kosztów instalacji. Zapewniają użytkownikowi systemu niezawodność oraz łatwość obsługi.

### WERSJA OPROGRAMOWANIA 1.37 WPROWADZA M.IN. NASTĘPUJACE FUNKCJONALNOŚCI:

- Usterka akumulatora spowodowana brakiem zasilania AC jest usuwana w ciągu 5 minut po przywróceniu zasilania AC—zgodne z EN50131-6
- Poprawiona szybkość aktualizacji statusów dla klawiatury bezprzewodowej
- Poprawa raportowania stanu zewnętrznego wejścia urządzeń Power G
- Poprawa błędu związanego z zapisem zdarzenia alarmu pod przymusem, gdy kod przymusu jest używany do wprowadzenia polecenia [\*][6]

### FIRMWARE ZAWIERA RÓWNIEŻ ZMIANY Z POPRZEDNICH AKTUALIZACJI CZYLI:

- Dodana obsługa najnowszych czujek bezprzewodowych (PG8312, PG8862, PG8902, PG8914, PG8922),
- Usprawnienia dotyczące współpracy centrali z nadajnikami alarmowymi 3G2080E, TL280(3G)E,
- Pełna lista zmian została opisana w dokumencie „*Lista zmian funkcjonalności w centralach power Neo*”
- Poprawione działanie klawiatur globalnych – jeszcze prostsza obsługa wielu podsystemów
- Sterowanie wyjściami PGM przy użyciu breloków zbliżeniowych – możliwość stworzenia prostej kontroli dostępu bez dodatkowych kosztów
- Możliwość wyboru aktywacji wyjścia PGM typu Status systemu – wyjście może aktywować się wraz z rozpoczęciem czasu na wyjście lub po jego zakończeniu
- Rozszerzone funkcje integracji – jedna platforma do obsługi systemu oraz funkcji wideo weryfikacji możliwej przy użyciu czujek z kamerami
- Rozszerzone funkcje powiadomień generowanych przez sygnalizatory
- Rozszerzone funkcje powiadomień czujek dymu i temperatury
- Możliwość śledzenia wyłączenia alarmów linii, lub śledzenia linii w wybranym harmonogramie czasowym

### KOMPATYBILNOŚĆ:

- Centrale, klawiatury i moduły (zasilacze, rozszerzenia) serii Power Neo
- Nadajniki alarmowe TL280(3G)E, 3G2080E v5.42
- Oprogramowanie DLS5 1.73
- Aplikacja mobilna CONNECT ALARM



**AKTUALIZACJA ORAZ KOLEJNOŚĆ WGRYWANIA PLIKÓW AKTUALIZACJI:**

- Aktualizację oprogramowania wykonać należy z poziomu programu DLS5. Procedura aktualizacji oprogramowania opisana jest w dokumencie **Procedura aktualizacji central serii Power Neo**.
- W przypadku oprogramowania centrali **poniżej wersji 1.13 włącznie**, należy wgrać pliki w następującej kolejności:
  1. *Neo\_Panels\_HS2XXX\_V131\_Bridge*
  2. **NEO\_Panels\_HS2XXX\_v137** lub wyższy
  3. *NEO\_Keypad\_Module\_Bundle\_Latest\_Eng\_Fre\_Ita\_Ger\_Dut\_Pol*
  4. Klawiatury dotykowe *HS2TCH* należy dodatkowo zaktualizować wykorzystując pliki dostępne do pobrania na stronie produktowej klawiatur, według instrukcji opisanej w *Procedurze aktualizacji*.
- W przypadku oprogramowania centrali w wersji od **1.14 w górę**, należy wgrać pliki w nast. kolejności:
  1. **NEO\_Panels\_HS2XXX\_v137** lub wyższy
  2. *NEO\_Keypad\_Module\_Bundle\_Latest\_Eng\_Fre\_Ita\_Ger\_Dut\_Pol*
  3. Klawiatury dotykowe *HS2TCH* należy dodatkowo zaktualizować wykorzystując pliki dostępne do pobrania na stronie produktowej klawiatur, według instrukcji opisanej w *Procedurze aktualizacji*.