

Aktualizacja oprogramowania central serii Power Neo wersja 1.36

CENTRALE SERII POWER NEO to hybrydowe systemy alarmowe z szeroką gamą urządzeń przewodowych oraz bezprzewodowych. Wraz z dwukierunkową bezprzewodową komunikacją opartą na protokole Power G systemy tworzą podstawę do integracji najnowszych technologii i dodatkowych funkcji mających na celu zminimalizowanie kosztów instalacji. Zapewniają użytkownikowi systemu niezawodność oraz łatwość obsługi.

WERSJA OPROGRAMOWANIA 1.35 WPROWADZA M.IN. NASTĘPUJACE FUNKCJONALNOŚCI:

- Dodana obsługa najnowszych czujek bezprzewodowych (PG8312, PG8862, PG8902, PG8914, PG8922),
- Usprawnienia dotyczące współpracy centrali z nadajnikami alarmowymi 3G2080E, TL280(3G)E,
- Pełna lista zmian została opisana w dokumencie „*Lista zmian funkcjonalności w centralach power Neo*”

FIRMWARE ZAWIERA RÓWNIEŻ ZMIANY Z POPRZEDNICH AKTUALIZACJI CZYLI:

- Poprawione działanie klawiatur globalnych – jeszcze prostsza obsługa wielu podsystemów
- Sterowanie wyjściami PGM przy użyciu breloków zbliżeniowych – możliwość stworzenia prostej kontroli dostępu bez dodatkowych kosztów
- Możliwość wyboru aktywacji wyjścia PGM typu Status systemu – wyjście może aktywować się wraz z rozpoczęciem czasu na wyjście lub po jego zakończeniu
- Rozszerzone funkcje integracji – jedna platforma do obsługi systemu oraz funkcji wideo weryfikacji możliwej przy użyciu czujek z kamerami
- Rozszerzone funkcje powiadomień generowanych przez sygnalizatory
- Rozszerzone funkcje powiadomień czujek dymu i temperatury
- Możliwość śledzenia wyłączenia alarmów linii, lub śledzenia linii w wybranym harmonogramie czasowym

KOMPATYBILNOŚĆ:

- Centrale, klawiatury i moduły (zasilacze, rozszerzenia) serii Power Neo
- Nadajniki alarmowe TL280(3G)E, 3G2080E v5.42
- Oprogramowanie DLS5 1.73
- Aplikacja mobilna CONNECT ALARM

AKTUALIZACJA ORAZ KOLEJNOŚĆ WGRYWANIA PLIKÓW AKTUALIZACJI:

- Aktualizację oprogramowania wykonać należy z poziomu programu DLS5. Procedura aktualizacji oprogramowania opisana jest w dokumencie **Procedura aktualizacji central serii Power Neo**.
- W przypadku oprogramowania centrali **poniżej wersji 1.13 włącznie**, należy wgrać pliki w następującej kolejności:

1. Neo_Panels_HS2XXX_V131_Bridge

2. NEO_Panels_HS2XXX_v136

3. NEO_Module_Keypad_Bundle_v135_Eng_Fre_Ita_Ger_Dut_Pol

- W przypadku oprogramowania centrali w wersji od **1.14 w górę**, należy wgrać pliki w nast. kolejności:

1. NEO_Panels_HS2XXX_v136

2. NEO_Module_Keypad_Bundle_v135_Eng_Fre_Ita_Ger_Dut_Pol



AAT HOLDING S.A.

PRODUCENT I DOSTAWCA ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA MIENIA

www.aat.pl