

Nadmiarowo-różniczkowa czujka ciepła

TUP-40

**Rodzaj:**

Konwencjonalna czujka ciepła (temperatury) typu nadmiarowo-różniczkowego.

Zastosowanie:

Czujka przeznaczona jest do wykrywania wzrostu temperatury pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru. Zadziałanie czujki jest możliwe w przypadku przekroczenia określonego progu temperatury lub przy gwałtownym wzroście temperatury gdy nie został osiągnięty jeszcze progu zadziałania. W momencie wykrycia zagrożenia czujka przekazuje sygnał alarmu do centrali sygnalizacji pożarowej.

Współpraca:

Czujki instalowane są na liniach dozorowych central systemu IGNIS 1000/2000 lub na linii bocznej adaptera ADC-4001M w systemie POLON 4000.

Typ	konwencjonalna, jednosensorowa, punktowa
Kategoria	do pracy w warunkach typowych
Rodzaj	ciepła
Napięcie pracy	12 VDC- 28 VDC
Pobór prądu w trybie dozoru	$\leq 40 \mu A$
Pobór prądu w trybie alarmowania	20 mA
Klasa czujki	A1R wg. PN-EN 54-5
Adresowanie	czujka konwencjonalna bez adresacji
Zakres temperatur pracy	od -25°C do 50°C
Wilgotność względna	do 95% przy 40°C
Wymiary czujki z gniazdem	$\Phi 115 \times 54 \text{ mm}$
Masa	0.2 kg
Kolor obudowy	biały