

Jonizacyjna czujka dymu

DIO-4046

**Rodzaj:**

Adresowalna, jonizacyjna czujka dymu

Zastosowanie:

Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru. W momencie wykrycia zagrożenia czujka przekazuje sygnał alarmu do centrali sygnalizacji pożarowej.

Współpraca:

Czujki instalowane są na liniach dozоровych centrali POLON 4100, POLON 4200, POLON 4900, POLON 6000.

Typ	adresowalna, punktowa
Kategoria	do pracy w warunkach typowych
Rodzaj	dymu
Napięcie pracy	16,5 VDC - 24,6 VDC
Pobór prądu w trybie dozоровania	$\leq 150 \mu A$
Wykrywane testy pożarowe	TF1 do TF5
Adresowanie	kodowanie adresu automatyczne z centrali
Zakres temperatur pracy	od -25°C do 55°C
Wilgotność względna	do 95% przy 40°C
Wymiary czujki z gniazdem	$\Phi 115 \times 54 \text{ mm}$
Masa	0.20 kg
Kolor obudowy	biały
Inne parametry	Podmuch powietrza nie powodujący fałszywego alarmu $\leq 10 \text{ m/s}$, Aktywność źródła promieniowania Am 241 - 7,4 kBq +/- 10%