

Czujka płomienia

PUO-35

**Rodzaj:**

Konwencjonalna czujka płomienia UV

Zastosowanie:

Czujka przeznaczona jest do wykrywania płomienia pojawiającego podczas pożaru. W momencie wykrycia zagrożenia czujka przekazuje sygnał alarmu do centrali sygnalizacji pożarowej.

Współpraca:

Czujki instalowane są na liniach dozorowych central systemu IGNIS 1000/2000 lub na linii bocznej adaptera ADC-4001M w systemie POLON 4000.

Typ	konwencjonalna
Kategoria	do pracy w warunkach typowych
Rodzaj	płomienia
Napięcie pracy	17 VDC - 24 VDC
Pobór prądu w trybie dozoru	< 100 µA
Pobór prądu w trybie alarmowania	20 mA
Adresowanie	czujka konwencjonalna bez adresacji
Zakres temperatur pracy	od -10°C do 55°C
Wilgotność względna	do 93% przy 40°C
Wymiary czujki z gniazdem	Φ107 x 54mm
Masa	0.45 kg
Kolor obudowy	czarny
Inne parametry	Zasięg widzenia - max 17 m (2 klasa czułości), Kąt dozoru 120°, Pasmo wykrywanego promieniowania - UV