

## Kamera AHD w obudowie NVAHD-4DN3202H/IR-1-II

**3000**  
AHD SERIES

### NAJWAŻNIEJSZE CECHY



### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 4MPX
- obiektyw zmiennoogniskowy,  $f=2.7 \sim 13.5$  mm/F1.3
- czułość 0.03 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 30 m

### WYMIARY



### OBRAZ

|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik obrazu            | matryca CMOS 1/3" OV                                             |
| Tryb pracy                    | AHD 4MPX                                                         |
| Liczba efektywnych pikseli    | 2688 (H) x 1520 (V)                                              |
| Rozdzielczość                 | 4MPX                                                             |
| Czułość                       | 0.03 lx/F1.3 - tryb kolorowy • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały |
| Stosunek sygnału do szumu     | > 50 dB (wyłączona ARW)                                          |
| Elektroniczna migawka         | automatyczna: 1/25 s ~ 1/50000 s                                 |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR) | tak                                                              |
| Cyfrowa redukcja szumu (DNR)  | 2D                                                               |

### OBIEKTYW

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Typ obiektywu | zmiennooogniskowy, $f=2.7 \sim 13.5$ mm/F1.3 |
|---------------|----------------------------------------------|

### DZIEŃ/NOC

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Rodzaj przełączania         | mechaniczny filtr podczerwieni |
| Tryb przełączania           | automatyczny, manualny         |
| Opóźnienie przełączania     | 0 ~ 60 s                       |
| Czujnik światła widzialnego | tak                            |

### POZOSTAŁE FUNKCJE

|                   |                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menu ekranowe     | języki: polski, angielski, rosyjski, inne                                                                                         |
| Obróbka obrazu    | korekcja uszkodzonych pikseli (DPC), korekcja efektu winietowania obiektywu, obrót obrazu o 180°, wyostrażanie, odbicie lustrzane |
| Zdalne sterowanie | tak (protokół COAX)                                                                                                               |

### OŚWIETLACZ IR

|               |      |
|---------------|------|
| Liczba LED    | 30   |
| Zasięg        | 30 m |
| Kąt świecenia | 120° |

### INTERFEJSY

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Wyjście wideo | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm |
|---------------|-----------------------|

### PARAMETRY INSTALACYJNE

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary (mm)      | z uchwytem: 84 (Φ) x 241 (dł.)                                                |
| Masa              | 0.7 kg                                                                        |
| Klasa szczelności | IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)                                        |
| Obudowa           | aluminiowa, w kolorze białym, uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie |

## Kamera AHD w obudowie **NVAHD-4DN3202H/IR-1-II**

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Zasilanie         | 12 VDC                        |
| Pobór mocy        | 1 W • 5 W (oświetlacz IR wł.) |
| Temperatura pracy | -30°C ~ 55°C                  |

*Dostęp do OSD i włączenia/konfiguracji funkcji kamery wymaga użycia rejestratora AHD z funkcją COAX*