POLON-ALFA

Konwencjonalne sygnalizatory, akustyczno-optyczne,głosowe

SAB-6106



Przeznaczenie

Konwencjonalne sygnalizatory akustyczno-optyczne SAB-6106 przeznaczone są do akustycznego i optycznego sygnalizowania pożaru w sposób głosowy. Posiadają możliwość synchronizowania emitowanych sygnałów akustycznych i optycznych w ramach grupy sygnalizatorów pracujących w jednej przestrzeni akustycznej i optycznej oraz wyciszania dodatkowym przyciskiem. Przeznaczone są do współpracy ze wszystkimi centralami sygnalizacji pożarowej, zapewniającymi na swoich wyjściach odpowiednie napięcie zasilania.

Opis konstrukcji

Zasadniczą częścią sygnalizatora jest przetwornik piezoelektryczny służący do wytworzenia sygnału akustycznego oraz dioda LED z soczewką umieszczona na czole sygnalizatora. Całość umieszczona jest w wykonanej z niepalnego tworzywa obudowie, na którą składają się: koszyk, osłona oraz ekran. SAB-6106 współpracuje z gniazdem G-40SK, do którego podłączane są przewody zasilania i opcjonalnie przewody synchronizacji.

Typ	optyczno - akustyczny, głosowy
Rodzaj	konwencjonalny
Napięcie zasilania	9,6 - 30VDC
Pobór prądu w stanie alarmowania	(z zasilacza zewnętrznego) ≤170mA przy zasilaniu 24VDC
Poziom dźwięku	do 105dB
Temperatura pracy	od -25°C do 55°C
Klasa ochrony obudowy	IP21C
Montaż	wewnętrzny
Wymiary	Φ115x94mm
Masa	260g
Inne parametry	0Iwg PN-EN 54-3, Ilość komunikatów głosowych 1-3 + opcjonalnie komunikat potwierdzający